

**Изменение № 1 ГОСТ 24754—81 Электрооборудование рудничное нормальное.  
Общие технические требования и методы испытаний**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.86  
№ 2014 срок введения установлен**

**с 01.12.86**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3340, 3400.

Пункт 1.1.1 после слов «настоящего стандарта» дополнить словами: «стандартов на отдельные группы изделий и».

Пункт 1.2.1 дополнить абзацем (перед первым): «Изделия должны быть защищены оболочкой, кроме мест непосредственного токосъема контактных электровозов».

Пункт 1.2.4. Второй абзац. Заменить слово: «Допускают» на «Допускаются»; дополнить абзацем: «Для встраиваемых изделий, предназначенных для нужд народного хозяйства, допускается устанавливать степень защиты от внешних

*(Продолжение см. с. 126)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 24754—81)*

воздействий с учетом их защиты основным оборудованием, что должно быть указано в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов».

Пункт 1.4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10434—76 на ГОСТ 10434—82.

Пункт 1.5.2. Заменить слова: «устанавливаемые на оболочках из изоляционного материала, которые» на «которые установлены на оболочках из изоляционного материала и которые».

Пункт 1.5.7. Исключить слова: «напряжением более 42 В».

Пункт 1.7.1 изложить в новой редакции «1.7.1. Изделия на напряжение более 42 В переменного тока и более 60 В постоянного тока, в которых при открывании крышек с целью осмотра, регулировки, профилактического ремонта или монтажа имеются под напряжением токоведущие части, доступные для прикосновения обслуживающего персонала, должны удовлетворять одному из следующих требований.

изделия должны иметь блокировку, препятствующую открыванию крышек при наличии напряжения на токоведущих частях;

крышки, дверцы и другие снимаемые части оболочек должны быть снабжены устройством для пломбирования или навешивания (встройки) замка;

на крышках, дверцах или снимаемых частях оболочек должны быть предупредительные надписи: «Открывать, отключив от сети», «Открывать, отключив разъединитель» и т. п. Надписи должны быть сохранены в течение всего срока службы изделий».

*(Продолжение см. с. 127)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 24754—81)*

Пункт 1.7.3 дополнить словами: «а также к изделиям, в составе которых имеются устройства, выполняющие функции разъединителя (например, токоприемник электровоза)».

Пункт 1.11.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12434—73 на ГОСТ 12434—83.

Пункты 1.11.2, 1.11.5, 1.11.7. Заменить слова: «магнитные пускатели» на «электромагнитные пускатели».

Пункт 1.13.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.2.007.7—75 на ГОСТ 12.2.007.7—83.

*(Продолжение см. с. 128)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 24754—81)*

Пункт 1.14.2 дополнить абзацем: «Комплект электрооборудования, размещаемый на одной машине (комбайне, электровозе и др.), предназначенной для нужд народного хозяйства, допускается маркировать один раз и нанести маркировку на машине»;

дополнить примечанием: «Примечание. Маркировку изделий, предназначенных для нужд народного хозяйства, располагать на окружности не обязательно».

Пункт 2.1.3. Заменить ссылку: п. 3.2 на п. 2.1.2.

Приложение 2. Пункт 2. Шестой абзац. Заменить ссылку: разд. 3 на разд. 2.

(ИУС № 10 1986 г.)